

## пятиканальная установка для борьбы с беспилотными летательными аппаратами

---



### 01. Введение в продукт

DP-WRJ 03 представляет собой портативный ориентированный антибеспилотный аппарат со встроенной литиевой батареей и одноканальным управлением. Он использует технологию узких и точных частотных помех, которые нарушают связь между беспилотником и пультом дистанционного управления, что позволяет заставить беспилотник мгновенно вернуться домой или приземлиться за считанные секунды..

- Беспилотник не может передавать изображения или данные, а также получать управляющие команды с земли. Затем зона помех охраняется во избежание утечки информации и атак беспилотников.

## пятиканальная установка для борьбы с беспилотными летательными аппаратами

---

### 02. Параметры

Рабочая частота/выход	860-930 МГц выход 10 Вт
	1550-1620 МГц выход 10 Вт
	2400-2483 МГц выход 40 Вт
	5150-5250 МГц выход 20 Вт
	5725-5850 МГц выход 20 Вт
ёмкость аккумулятора	24 В 10 А/ч
функция	Беспилотники вернутся домой или приземлятся
эффективное расстояние	1,5-2 км (Mavica 2) в зависимости от реальной ситуации
активный угол	30°
время работы аккумулятора	40 минут
Способ зарядки	29.4V адаптер переменного тока
размер	334 * 223 * 140 мм
вес	3,85 кг
<b>Примечание: печать логотипа, частота, выходная мощность, формование и т.д.</b>	

### 03. Область применения

\* аэропорты, органы прокуратуры, тюрьмы, центры содержания под стражей, наркологические центры, секретные учреждения, вооруженные силы и конкурсы

\* необходимо, чтобы важные места и объекты, такие, как мероприятия, концерты, крупные конференции, правительственные учреждения и мероприятия по борьбе с терроризмом, были пустующими

\* тайные районы и районы, контролируемые беспилотными летательными аппаратами.

### 04. Как использовать

1. При нажатии всех 900 МГц/1.5G/2.4G/5.2G/5.8G беспилотник будет вынужден приземлиться.

(БПЛА не приземлится, если сам БПЛА не будет иметь функции принудительной посадки).

2. При нажатии 900 МГц/2,4 г/5,2 г/5,8 г беспилотник будет вынужден вернуться домой.

. 3 Синий индикатор загорится, когда устройство помех нацелится на беспилотник

5. Когда ЖК-дисплей показывает, что мощность ниже 30%, пожалуйста, перезарядите батарею.

6. Лучше всего держать время использования в пределах 5-10 минут, чтобы сэкономить емкость батареи и продлить срок службы продукта

функция	нажать кнопку	беспилотный самолёт тип	Примечание
возврат дом	900 МГц/2,4 г/5,2 г/5,8 г	БПЛА коммерческого назначения	Когда он целится в беспилотник Беспилотники будут вынуждены вернуться место взлета
земля	900 МГц/1,6 г/2,4 г/5,2 г/5,8 г		Когда сам беспилотник не функция принудительной посадки Беспилотники не совершают посадку.